

## Specifiche

Nome del Prodotto: Power Bank

Modello: PODIX PR70

Capacità della Batteria: 5000 mAh (serie a 5 celle, 5S1P)

Energia della batteria: 90,0Wh

Tensione della batteria: 18,0V

Capacità Nominale: 14.500 mAh (5,0V=3,0A)

Cavo Type-C1/ Cavo Type-C2/ Type-C3 Porta Ingresso:

5,0V=3,0A, 9,0V=3,0A, 12,0V=3,0A, 15,0V=3,0A, 20,0V=5,0A (100,0W Max)

Cavo Type-C2 Uscita: 5,0V=3,0A, 9,0V=3,0A, 10,0V=2,25A, 12,0V=3,0A,

15,0V=3,0A, 20,0V=5,0A, 28,0V=5,0A (140,0W Max) PPS: 5,0-20,0V=5,0A

Cavo Type-C1/Type-C3 Porta Uscita: 5,0V=3,0A, 9,0V=3,0A, 10,0V=2,25A,

12,0V=3,0A, 15,0V=3,0A, 20,0V=5,0A (100,0W Max) PPS: 5,0-20,0V=5,0A

USB-A Uscita: 5,0V=3,0A, 9,0V=3,0A, 10,0V=2,25A, 12,0V=3,0A (36,0W Max)

Uscita Totale: 240,0W (Max)

Materiale: PC + ABS (ignifugo)

Dimensioni: 159,9 × 49,2 × 56,6 mm

Peso Netto: 622 g

\* Dati basati su test di laboratorio JOYROOM. I risultati effettivi possono variare a seconda delle condizioni di utilizzo specifiche.

## Introduzione al prodotto

Questo prodotto è un power bank ad alta capacità da 25.000 mAh con una potenza massima di 240 W. Supporta la ricarica rapida per una vasta gamma di dispositivi intelligenti, tra cui computer portatili, tablet, smartphone, fotocamere, droni e smartwatch.

È dotato di due schermi dinamici TFT indipendenti, ognuno dei quali visualizza diverse informazioni in tempo reale. Gli schermi supportano più angoli di visualizzazione, posizionati verticalmente o orizzontalmente, e visualizzano emoji animate, offrendo un'esperienza utente divertente e all'avanguardia. Il power bank include anche il monitoraggio della temperatura in tempo reale e il monitoraggio del ciclo delle celle della batteria, garantendo un funzionamento sicuro e affidabile in ogni momento.

Con un cavo di trasporto integrato e un cavo retrattile, supporta ingressi e uscite ad alta potenza per la massima praticità. Il design grab-and-go consente un utilizzo illimitato in più scenari. È un compagno ideale per affari, uso in ufficio, lavoro all'aperto e viaggi.

## Panoramica del Prodotto



## Doppio display TFT UI

### Pressione singola

Premere una volta il pulsante di accensione per accendere il power bank e attivare contemporaneamente entrambi i display.

### Display TFT UI 1:

① Dopo l'accensione, lo schermo mostra il livello di carica residua del power bank. Quando un dispositivo viene collegato a una qualsiasi porta, lo schermo visualizzerà anche il tempo di ricarica residuo stimato e la potenza totale.



② Premere nuovamente il pulsante di accensione per passare all'interfaccia che mostra, per Type-C1 e Type-C2, la potenza per porta, il monitoraggio della temperatura e la salute della batteria/il conteggio dei cicli della batteria.

③ Ogni pressione successiva continuerà a far scorrere ciclicamente le interfacce del display.

## Display TFT UI 2:

① Dopo l'accensione, lo schermo mostra le informazioni sulla porta attiva e la potenza totale.

② Premere nuovamente per passare alla visualizzazione della potenza per porta di Type-C3 e USB-A.

③ Ogni pressione successiva continuerà a far scorrere ciclicamente le interfacce del display.




**Nota:** la commutazione dell'interfaccia sul display laterale è disponibile solo quando un dispositivo è collegato alla porta Type-C3 o USB-A. Se nessuna delle due porte è in uso, l'interfaccia visualizzerà di default le informazioni relative alla porta attiva e la potenza totale.

## Modalità a bassa corrente

Dopo aver collegato un dispositivo, tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per attivare la Modalità a bassa corrente, e sul display comparirà l'icona corrispondente per indicare la modalità<sup>[a]</sup>. In questa modalità, è possibile ricaricare dispositivi a basso consumo, come orologi, braccialetti smart e auricolari, senza compromettere la normale ricarica di telefoni o tablet. La modalità si disattiva automaticamente dopo 2 ore. In alternativa, è possibile disattivarla manualmente tenendo premuto nuovamente il pulsante di accensione per 3 secondi.

[a] L'icona seguente rappresenta lo stato della Modalità a bassa corrente:



## Importanti istruzioni di sicurezza

1. Controllare il prodotto prima del primo utilizzo. Non utilizzarlo se si osservano gonfiori, deformazioni, perdite o altre anomalie.
2. Caricare completamente il prodotto prima del primo utilizzo. Se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo, caricarlo e scaricarlo una volta ogni tre mesi.
3. Utilizzare caricabatterie e cavi di ricarica certificati conformi alle specifiche nominali del prodotto.
4. Non lasciare il prodotto incustodito durante la ricarica. Staccare la spina quando si esce per periodi prolungati.
5. Questo prodotto è stato testato per funzionare in modo sicuro in un ambiente di laboratorio con temperature ambiente di 32 °F-77 °F / 0 °C-25 °C; le sue temperature ambientali di conservazione sono 32 °F-104 °F / 0 °C-40 °C. Le alte temperature possono ridurre la velocità di ricarica e limitare la potenza in uscita, e l'esposizione al fuoco o a temperature superiori a 100 °C può causare un'esplosione.
6. Non lasciare il prodotto in un veicolo, poiché le alte temperature causate dalla luce solare diretta possono danneggiare il prodotto.
7. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Non consentire ai bambini di utilizzare o giocare con il prodotto.
8. Interrompere immediatamente l'uso del prodotto in caso di gonfiori, deformazioni, perdite, significativa riduzione della capacità o immersione in acqua.
9. Non smontare, schiacciare, forare, cortocircuitare, immergere in acqua, esporre al fuoco (comprese stufe, riscaldatori o altre fonti di calore) o esporre a temperature superiori a 60 °C (140 °F).
10. Il prodotto contiene una batteria ai polimeri di litio. Non smontare l'involucro.
11. La batteria può esplodere o perdere liquidi o gas infiammabili a una pressione dell'aria estremamente bassa.
12. Smaltire correttamente il prodotto durante lo smaltimento.

## Dichiarazione di conformità UE

Con la presente dichiariamo che questo modello di prodotto di JOYROOM è conforme con quanto previsto dalla Direttiva 2014/30/EU e Direttiva 2011/65/EU. Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo: <https://www.joyroom.com>

## Informazioni sullo smaltimento per gli utenti



Questo apparecchio è conforme con quanto previsto dalle Direttive 2012/19/EU e (EU)2023/1542. È strettamente vietato smaltire questo apparecchio con la spazzatura ordinaria. Deve essere riciclato. Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere trattato come normale spazzatura domestica, e deve essere consegnato a un centro di riciclaggio in grado di riciclare apparecchi elettronici ed elettrici.